



7kW AC 1 Fazlı / 11kW AC 3 Fazlı  
**Aurora Serisi Şarj Ünitesi**

**AP** Azur Power



### Tasarım

7 kW monofaze veya 11 kw trifaze seçeneği  
Halka şeklinde led gösterge, kavisli sağlam yüzey  
Tip 2 kablolu veya Tip 2 soketli

### Emniyet

Elektrik koruma sistemi

### Koruma

Üstün koruma seviyesi IP55 & IK10

### Bağlantı

4G, Wi-Fi (opsiyonel) , Ethernet (opsiyonel),  
Bluetooth (opsiyonel), RS485, PLC

### Protokoller

OCPP 1.6J ve ISO15118


### Uygunabilirlik

CQC, TR25, CE

MID onaylı elektrik sayaç (opsiyonel)

Ticari ve ev kullanımına hazır

1



TORA Şarj mobil uygulamamızı  
indirin ve üye olun.

2



Şarj kablosunu elektrikli  
aracınıza bağlayın.

3



Şarjı başlatmak için ünite  
üzerindeki QR kodu okutun.

4



Şarj işlemi uygulama  
üzerinden bitirin ve ödemeyi  
otomatik olarak yapın.

## Aurora Serisi Temel Özellikler

Genel Bilgi	Model Adı	Aurora 7	Aurora 11
Güç Girişi	Giriş Derecesi	230Vac±10%, 45-65Hz, tek faz	400Vac±10%, 45-65Hz, üç faz
	Faz/Tel Sayısı	L+N+PE	L1+L2+L3+N+PE
	Dahili RCD	DC 6mA + type A AC 30mA	DC 6mA + type A AC 30mA
Güç Çıkışı	Çıkış Gücü	7 kW max.	11 kW max.
	Çıkış Akımı	32A max.	16A max.
	Şarj Arayüzü	Yapılandırma 1: IEC 62196-2 Type 2 fiş Yapılandırma 2: IEC 62196-2 Type 2 soket	
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol	Durum Göstergeleri	RGB LED	
	Tuşlar ve Butonlar	Acil stop butonu	
	Kart Okuyucu	ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu	
Haberleşme	Ağ Arayüzü	4G, Ethernet (opsiyonel), Wi-Fi (opsiyonel), Bluetooth (opsiyonel)	
	Şarj Protokolü	OCPP1.6J	
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	-30°C - 50°C	
	Depolama Sıcaklığı	-40°C- 70°C	
	Nem	5%-95% yoğunlaşma yok	
	Rakım	≤ 2000 m	
Mekanik	Giriş Koruması	IP54(CaseB/Soket) / IP55(CaseC/fiş)	
	Muhafaza Koruması	IK10	
	Soğutma	Doğal soğutma	
	Boyut (GxYxD)	282*409*148 mm	282*409*148 mm
	Ağırlık	Yaklaşık 4.5kg	Yaklaşık 5.6kg
	Bağlantı	Case B / Case C (5m Cable)	
	Kurulum	Duvara montaj, kolona montaj	
Yönetmelik	Sertifika / Uyum	CE, TR25	

